Postes de commande et de signalisation

Voyant lumineux LED pour montage encastré



8013/312-al UL № d'art. 129096



- Technologie LED avantageuse : durée de vie extrêmement longue, luminance élevée, dégagement de chaleur minimal
- Convient pour une installation dans des parois de boîtiers, couvercles de dispositifs, tableaux ou armoires de commande
- Version avec borne à ressort avec ou sans chambre de connexion, ou version avec câble de raccordement pré-fini et chambre de connexion disponibles

MY R. STAHL 8013A



Les voyants lumineux LED de la série 8013 de R. STAHL indiquent des états de commande par un signal lumineux dont vous pouvez déterminer la couleur via les filtres de couleur fournis : rouge, jaune, vert, bleu ou blanc. Les LED à longue durée de vie assurent une luminance élevée et un dégagement de chaleur minimal. Des versions avec borne à ressort avec ou sans chambre de connexion ainsi que des versions avec un câble de raccordement pré-fini et une chambre de connexion sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions		
Champ d'application	Union européenne (ATEX)	
	CEC	
	IECEX	
	NEC	
Domaine d'application (zones)	1	
	2	
	21 22	
Contitont IFCF11 and		
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 07.0012 U	
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb mb IIC Gb	
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 2130 U	
ATEX protection contre l'explosion de		
gaz		
Certificat UL gaz	E182378V2S3	
Certificats	ATEX (PTB), Canada (CSA), Chine (CQST), États-Unis (UL), IECEx (PTB)	
Certificat de conformité	Certificat de conformité (ATEX), Chine (CCC)	
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX, IECEx, NEC et CEC.	
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi AC	12 254 V	
Tension assignée d'emploi DC	12 254 V	
Tension assignée d'emploi AC UL	10.8 – 254 V	
Tolérance de tension	-10 +6 %	
Courant de service assigné	2.5 mA	
Fréquence	0 60 Hz	
Puissance assignée d'emploi	0,6 W	

Postes de commande et de signalisation


Voyant lumineux LED pour montage encastré





8013/312-al UL Nº d'art. 129096

Caractéristiques électriques	
Durée de vie électrique	10⁵ heures de service
Données photométriques	
Lampe	LED blanche
Couleur lumineuse	bleu
	vert
	rouge
	blanc
	jaune
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-30 °C +60 °C
Température ambiante	-22 °F +140 °F
Caractéristiques mécaniques	
Version	sans chambre de connexion
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	face arrière IP20, avanteIP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Sans silicone	Oui
Section de raccordement	0,5 2,5 mm²
Section de raccordement AWG	18 AWG 12 AWG
Unité d'emballage	1
Poids	100 g
Poids	0,221 lb
Montage / Installation	
Couple de serrage	1,2 Nm
Couple de serrage en lbf in	10,62 lbf in
Raccordement	Raccordement pince à ressort

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications







Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette de signalisation supplémentaire

connexion

Pièces de rechange

Cabochon Nº d'art.

Postes de commande et de signalisation

Voyant lumineux LED pour montage encastré



8013/312-al UL Nº d'art. 129096

	rouge	155842
<i>[] []</i>	jaune	155834
	vert	155852
	bleu	155860
	blanc	155824
Pièce d'obturation	Nº d'art.	
	8602C3-733-B	244306
	Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, NBR	
	8602C3-733-S	244307
	Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, silicone	
tiquettes à insé	Nº d'art.	
	1 ligne	238271
	Sans inscription	
	Matériau : PVC	
	Couleur : blanc Autocollant	
		220272
	2 lignes Sans inscription	238272
	Matériau : PVC	
	Couleur : blanc	
	Autocollant	
	3 lignes	238273
	Sans inscription	
	Matériau : PVC	
	Couleur : blanc Autocollant	
		Nº d'art.
orte étiquette	Darka planus faille 4 agus planus dlipagnian	155632
	Porte-plaque, taille 1 sans plaque d'insertion Inscription : 1 ligne	155032
7)	pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	
	Porte-plaque, taille 2 sans plaque d'insertion	155687
	Inscription: 1 ou 2 lignes	
	pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	
	Porte-plaque, taille 3 sans plaque d'insertion	155844
	Inscription: 1, 2 ou 3 lignes	
<i>'</i>	pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.